



## ENERGY 1000 START 230-400V



### Aperçu

#### ENERGY 1000 START 230-400V

cod. 829008

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers, tracteurs et camions.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- temporisateur pour charge rapide
- commande à distance
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversions de polarité.



3 PH 230V-400V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC









TÉLÉCOMMANDES

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 829008	<b>A<sub>EFF</sub></b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE 100 A	<b>POSITIONS DE REGLAGE 5</b>
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU TRIPHASEE 230 / 400 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 80 A	<b>DIMENSIONS 38 x 56 x 88,5 cm</b>
<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	<b>A<sub>TV/C</sub></b>	COUR. DEMARR. 1V/C EN60335-2-29 640 A	<b>POIDS 45 kg</b>
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	PUISSANCE DE CHARGE 2,5 KW	<b>A<sub>START MAX</sub></b>	COURANT DE DEMARRAGE MAX 1000 A	<b>CODE EAN 800489736539 8</b>



## ENERGY 1000 START 230-400V

 PUISSANCE DE DEMARRAGE 20 KW	 CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 20 A	 PIECES/PALETTE 6 pz/palette
 TENSION DE CHARGE 12 / 24 V	 CAPACITE' NOM. REFERENCE MAX 1200 / 800 A	 PIECES/PALETTE - B 4 pz/pallet-B

### Accessoires inclus

CABLE 25 MMQ 2,5 M - 123456  
CABLE 25 MMQ 3 M - 123467  
COMMANDE A DISTANCE 6 M - 123993

PINCE POSITIV (+) - 712025  
PINCE DE MASSE - 712026