



## ENERGY 650 START 230-400V 12-24V



### Aperçu

#### ENERGY 650 START 230-400V 12-24V

cod. 829385

Chargeur de batterie et démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons, camions légers, tracteurs et camions.

Caractéristiques:

- sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide
- temporisateur pour charge rapide
- commande à distance
- affichage du courant de charge et de démarrage
- protection contre surcharges et inversions de polarité.

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 829385	<b>A<sub>EFF</sub></b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE 100 A	<b>POSITIONS DE REGLAGE 5</b>
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU TRIPHASEE 230 / 400 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 80 A	<b>DIMENSIONS 36,5 - 46 - 75,5 cm</b>
<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	<b>A<sub>IV/C</sub></b>	COUR. DEMARR. 1V/C EN60335-2-29 640 A	<b>POIDS 38 kg</b>
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	PUISSANCE DE CHARGE 2,5 KW	<b>A<sub>START MAX</sub></b>	COURANT DE DEMARRAGE MAX 1000 A	<b>CODE EAN 800489774452 0</b>
<b>P<sub>START</sub></b>	PUISSANCE DE DEMARRAGE 20 KW	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 20 Ah	<b>PIECES/PALETTE 9 pz/palette</b>
<b>TENSION DE CHARGE 12 / 24 V</b>		<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITE' NOM. REFERENCE MAX 1200 / 800 Ah	<b>PIECES/PALETTE - B 6 pz/palette - B</b>

### Accessoires inclus