



## ENERGY 1000 START 230-400V



### Panorámica

#### ENERGY 1000 START 230-400V

cod. 829008

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque de todo tipo de automóviles, furgonetas, camiones ligeros, máquinas para el movimiento de tierras, tractores y camiones.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido
- temporizador para la carga rápida
- control a distancia
- visualización de la corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.



3 PH 230V-400V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC



MANDOS A DISTANCIA

### Datos técnicos

<b>CODE</b>	CODIGO 829008	<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 100 A	<b>POSICIONES DE REGULATION 5</b>
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 80 A	<b>DIMENSIONES 38 x 56 x 88,5 cm</b>
<b>F</b>	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	<b>A<sub>IV/C</sub></b>	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 640 A	<b>PESO 45 kg</b>
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	POTENCIA DE CARGA 2,5 KW	<b>A<sub>START MAX</sub></b>	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 1000 A	<b>CODIGO EAN 800489736539 8</b>



## ENERGY 1000 START 230-400V

	POTENCIA DE ARRANQUE 20 KW		MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 20 A		PIEZAS/PALETA 6 pz/paleta
	TENSION DE CARGA 12 / 24 V		MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 1200 / 800 A		PIEZAS/PALETA - B 4 pz/pallet-B

### Accesorios incluidos

CABLE 25 MMQ 2,5 M - 123456  
CABLE 25 MMQ 3 M - 123467  
COMANDO DE DISTANCIA 6 M - 123993

PINZA POSITIVO (+) - 712025  
PINZA DE MASA - 712026