



# Specifications

## WP Sine 12 V / 1000 W

07-04-2023

### NUMERO DELL'ARTICOLO

61121500

WP Sine 12 V / 1000 W

### USCITA CA

Potenza (continua)	1000 W
Potenza (picco 500 ms)	2000 W
Tensione di uscita	230 V
Frequenza di uscita	50 Hz
Interruttore di trasferimento	No
Distorsione armonica totale (THD)	<5% di onda sinusoidale pura

### INGRESSO DC

Tensione nominale della batteria	12 V
Intervallo di tensione	10.5 - 15.5 VDC
Potenza in ingresso	94 A
Consumo (a vuoto)	0,8 A di base

### USCITA CC

Caricatore telefonico USB da 5 V	2100 mA
----------------------------------	---------

### DISPLAY

Indicatore LED	Sì
Display digitale	Tensione/corrente di ingresso, potenza di uscita

### PROTEZIONE E CARATTERISTICHE

Avviso di bassa tensione d'ingresso	11.0 VDC
Spegnimento a bassa tensione della batteria	10.5 VDC
Recupero dopo una bassa tensione della batteria	12.0 VDC
Tensione della batteria di spegnimento troppo alta	15.5 VDC
Avviso di potenza eccessiva	Sì
Spegnimento eccessivo	Sì
Cortocircuito Troppa potenza	Sì
Avviso di temperatura	Sì
Protezione termica (spegnimento)	Sì

Conforme a

Direttiva 2004/108/CE del Consiglio CE  
Compatibilità elettromagnetica N. di registrazione:  
NTC 1310 406E & marchio E

Intervallo di temperatura operativa

-20 - 55°C (declassamento oltre i 40°C)

Umidità relativa in funzione

95%, senza condensa

Ventilazione	Raffreddamento forzato
Dimensioni L x L x H [mm]	175 x 323.7 x 90
Peso	2.9 kg
Connettore della batteria	Vite filettata M6
Terminale di terra	Vite filettata M6
Uscita CA	1 presa Schuko
Garanzia	2 anni