



CGM C3500



Product price:

750,00 € tax excluded

Product description:

Generatore CGM C3500 Monofase 3,5 KVA

Generatore CGM C3500 monofase da 3,5 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il Generatore CGM C3500 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il generatore CGM C3500 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di quasi 3 ore.

Questo generatore C3500 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Il generatore CGM C3500 fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il generatore C3500 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM C3500:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 3.4 KW

Potenza uso continuo monofase: 3.1 KW

Potenza massima monofase: 3.8 KVA

Potenza uso continuo monofase: 3.5 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX200





Normativa emissioni: Stage V
Giri motore: 3000 giri/min
Avviamento: Manuale
Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 1.1 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 3.1 Lt
Autonomia: 2.8 h al 75% del carico
Lunghezza: 625 mm
Larghezza: 390 mm
Altezza: 435 mm
Peso: 38 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai generatori di corrente della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.1
Potenza massima monofase (KVA): 3.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GX200
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 196
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1
Consumo (L/h): 1.1
Autonomia (h): 2.8
Lunghezza (mm): 625
Larghezza (mm): 390
Altezza (mm): 435





Peso a secco (Kg): 38
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Honda

