



# MARELLIMOTORI ALTERNATORE 10KVA MXB-E 160 XA4



## Product description:

MARELLIMOTORI MXB-E 160XA4 ALTERNATORE 10KVA TRIFASE AVR

**MARELLIMOTORI** MXB-E 160XA4 è un **Alternatore** con una potenza di 10KVA 8KW, questa unità ha un funzionamento Brushless autoeccitante ed auto regolanti.

MXB-E 160XA4 è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, in modo tale è possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento per l'una o per l'altra frequenza occorre comunque verificare che le tarature del regolatore di tensione siano corrette per l'utilizzo previsto, per evitare di mal funzionamenti.

MXB-E 160XA4 può essere provvisto di un vasto assortimento di accessori per essere conformi con le esigenze e di qualsiasi necessità del cliente.

L' Alternatore MarelliMotori è fornito con 12 terminali (7 morsetti), a meno di richieste specifiche da parte del cliente.

Normalmente è possibile collegare l' alternatore sia a stella serie sia quella a stella parallelo, nel caso si voglia modificare i collegamenti è necessario che venga verificato il collegamento dell'AVR.

MXB-E 160XA4 trifase può essere usato come monofase seguendo il manuale tecnico per poter efficacemente erogare una potenza pari a 6 KVA.

MXB-E 160XA4 è un alternatore 10KVA provvisto di AVR tipo M00FA122A - MARK VX, adatto a generatori sincroni di costruzione MARELLIMOTORI. Il regolatore è adatto per funzionamento sia su generatori trifasi, che su generatori monofasi, consentendo una messa a punto veloce, precisa e affidabile.

Il M00FA122A è una scheda elettronica protetta da una resina poliuretana che preserva il dispositivo da umidità, polvere, ambienti aggressivi; Tale AVR può essere inserito in modo tale da





regolare automaticamente la tensione ed eventualmente anche la frequenza e/o la corrente elettrica secondo i valori impostati.

L'AVR progettato da MarelliMotori è internamente provvisto di filtro antidisturbo radio, che permette di contenere i disturbi radio emessi da generatori MarelliMotori entro i limiti stabiliti dalle normative Europee per ambienti industriali

L'AVR è dotato di un fusibile di protezione interno (5 A, 500 V), che interviene in caso di guasti del regolatore di tensione o di sovraccarichi molto elevati nel circuito di eccitazione.

Seleziona l'alternatore che fa rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra sezione dedicata per capire come.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL ALTERNATORE 10KVA TRIFASE MXB-E 160XA4

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima 50Hz: 10.0 KVA

Potenza massima 50Hz: 8.0 KW

Potenza massima 60Hz: 12.5 KVA

Potenza massima 60Hz: 10.0 KW

Frequenza: 50 - 60 Hz

Tensione: 400 V / 480 V

Grado di protezione: IP23

Giri: 1500 / 1800 giri/min

Numero di poli: 4

Rendimento: 78.0%

Peso: 83.0 Kg

Velocità: costante

Regolatore di tensione: AVR

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma **MARELLIMOTORI** e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

#### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4.8

Potenza massima monofase (KVA): 6

Potenza massima trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 10

Frequenza (Hz): 50 / 60





Tensione (V): 400  
Giri motore (giri/min): 1500  
Numero poli: 4  
Rendimento (%): 78  
Grado di protezione: IP23  
Spazzole: No  
Tipo di alternatore: Velocità Costante  
Regolatore di tensione: AVR  
Peso (Kg): 83

