



# PRAMAC E8000 BENZINA MONOFASE

Product price:

**1.575,00 € tax excluded**

## Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC E8000 Monofase 6,4 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC E8000 monofase da 6,4 KW con motore Honda a 3000 giri/minuto in versione aperta. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E8000 monofase è dotato di avviamento a strappo con autoavvolgente. L'alternatore monofase del gruppo elettrogeno PRAMAC E8000 è senza spazzole con regolatore di tensione a condensatore. Il motore Honda rende questo gruppo elettrogeno **molto affidabile** in quanto è costruito e progettato con materiali di ottima qualità. Grazie al suo telaio, al peso ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è facile da trasportare dove ne hai bisogno di energia. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E8000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC E8000 monofase:

Potenza massima Monofase: 6.4 KW

Potenza uso continuo Monofase: 5.5 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX390 Recoil

Avviamento: A strappo

Consumo: 2.9 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 750 mm

Larghezza: 578 mm

Altezza: 531 mm

Peso: 72 Kg

## QUADRO DI CONTROLLO

### Comandi:

- Interruttore: OFF - ON

- Accensione: Autoavvolgente a strappo





- Rubinetto carburante

**Protezioni standard:**

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

**Prese:**

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC E8000 è un gruppo elettrogeno a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC E8000 è ideale per applicazioni intense che è caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante che ne semplifica sia l'utilizzo che le operazioni di manutenzione.

Il generatore di corrente E8000 è il gruppo elettrogeno essenziale per soddisfare le applicazioni professionali.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente PRAMAC E8000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5

Potenza massima monofase (KVA): 7.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A SCHUKO IP54 - 1 x 230V 32A 2P+T CEE IP44

Motore: Honda GX390 Recoil, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria





Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1  
Consumo (L/h): 2.1 al 75% del carico / 2.9 al 100% del carico  
Autonomia (h): 2.9 al 75% del carico / 2.1 al 100% del carico  
Potenza acustica: 97 dB(A)  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 750  
Larghezza (mm): 578  
Altezza (mm): 531  
Peso a secco (Kg): 72  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: Condensatore  
Marca Motore: Honda

