



PRAMAC ES8000 BENZINA MONOFASE

Product price:

1.905,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC ES8000 Monofase 6,4 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC ES8000 monofase da 6,4 KW con motore Honda alimentato a benzina a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES8000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC ES8000 è con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a benzina Honda rende il gruppo elettrogeno ES8000 **molto affidabile** in quanto è stato progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da maneggiare e trasportare anche in posti difficili da raggiungere. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES8000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC ES8000 monofase:

Potenza massima Monofase: 6.4 KW

Potenza uso continuo Monofase: 5.5 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX390 Recoil

Avviamento: A strappo

Consumo: 2.9 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 729 mm

Larghezza: 500 mm

Altezza: 536 mm

Peso: 73 Kg

QUADRO DI CONTROLLO

Comandi:

- Interruttore: OFF - ON





- Accensione: Autovvolgente a strappo
- Rubinetto carburante

Protezioni standard:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54

N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC ES8000 monofase è un gruppo elettrogeno a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC ES8000 è costituito da una resistente struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni in lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato.

Il gruppo elettrogeno ES8000 monofase è progettato per soddisfare applicazioni professionali e intensive di lunga durata.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente ES8000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5

Potenza massima monofase (KVA): 7.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A SCHUKO IP54 - 1 x 230V 32A 2P+T CEE IP44

Motore: Honda GX390 Recoil, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico





Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm³): 389
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 11
Consumo (L/h): 2.1 al 75% del carico / 2.9 al 100% del carico
Autonomia (h): 5.1 al 75% del carico / 3.8 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 729
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 536
Peso a secco (Kg): 73
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Honda

