



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.com



Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.



- +FULLPOWER
- + STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- + AVVOLGIMENTO IN RAME
- + EURO 5
- + QUICK START
- + DISPLAY DIGITALE

HYUNDAI

GENERATORE BENZINA

LINEA LS FULLPOWER

UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, grandi e piccoli elettrodomestici. Utilizzare all'esterno.



DATI TECNICI

COD. 65006 BARCODE



Potenza nominale (MF/TF) 5,5/5,5 Kw
 Potenza massima (MF/TF) 6,0/6,0 Kw
 Fase Monofase/trifase
 Avviamento Elettrico con tasto ON OFF
 Tensione - frequenza 230-400V/50Hz
 Prese 1x16A - 1x32A
 Pannello di controllo Pannello digitale 3 funzioni
 Serbatoio carburante 25L
 Rumorosità a 7 m a 50% car. 76 dBa



Tipo motore Benzina 4T
 Alternatore Avvolgimento in rame
 Sensore livello olio 15 HP
 Capacità olio 1,1L



Batteria 12 V-7A-VRLA-AGM
 Tipo regolazione tensione AVR



Peso netto/lordo 89/91 Kg
 Dimensioni prodotto 600x860x620 mm

+ DOTAZIONI

AVVIAMENTO RAPIDO:
ACCENSIONE ELETTRICA CON TASTO ON OFF



COMPATTO
ALTA RESISTENZA DEI MATERIALI E STRUTTURA COMPATTA



MOTORE EURO 5
MOTORI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E CONSUMI RIDOTTI



PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE 3 FUNZIONI
PANNELLO CON VISUALIZZAZIONE PARAMETRI V, HZ, H.



SISTEMA FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

