

## GE 6900



raffreddato  
ad aria



benzina



avviamento  
autoavvolgente



monofase



### DI SERIE:

- Barella protettiva
- Arresto motore per basso livello olio
- Regolatore elettronico della tensione "AVR"
- Contatore, Voltmetro, Frequenzimetro – Digitali
- Carica batteria con protezione termica
- Carrello di traino manuale
- Conforme alle direttive CE
- Motore Stage 5 in accordo alle disposizioni del regolamento Europeo UE 1628-2016

### GE 6900

<b>Alternatore</b>	Sincrono monofase
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Carburante</b>	benzina
<b>Potenza monofase stand by:</b>	6,5 kVA/kW / 230V/ 28,3A
<b>Potenza monofase PRP:</b>	6,0 kVA/kW / 230V/26A
<b>Peso kg:</b>	88
<b>Dimensioni LxWxH (mm)</b>	710 x 570 x 585
<b>Capacità serbatoio litri:</b>	20
<b>Consumo carburante (100% di PRP)</b>	3 lt/h
<b>Pressione acustica LpA</b>	74 dB(A) @ 7m