

GENERATORE TRIFASE THREEPHASE GENERATOR



POWERSMART

ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.
AVR ALTERNATOR WITH 100%
COPPER
WINDINGS



Caratteristiche:
 - Fonte portatile di energia;
 - Maneggevoli;
 - Grande serbatoio, lunga autonomia;
 - Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.
 Features:
 - Portable Power source;
 - Easy portability;
 - Large fuel tank, long autonomy;
 - For construction companies, market stands, leisure time.

Kit carrello
integrato.
Integrated
trolley kit



CODICE	CODE	39743
MODELLO	MODEL	G8000E-T
Motore	Engine	R500-V
Tipo	Type	4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro
Carburante	Fuel	Benzina / Gasolio / single cylinder
Cilindrata	Displacement	500 ml
Generatore	Generator	
Frequenza	Frequency	50 Hz
Tensione nominale	Rated voltage	230 V / 400 V
Potenza nominale	Rated power	8 kVA 230V / 8 kVA 400V
Potenza massima	Max power	8,5 kVA 230V / 8,5 kVA 400V
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	25 litri / litres
Autonomia	Autonomy	7 ore / hours
Rumorosità	Noise Level	72 dBA @ 7m
Dimensioni L x L x H	Dimensions L x W x H	697x554x549 mm
Peso	Weight	104 Kg
Configurazione	Configuration	
Livello carburante	Fuel meter	•
Voltmetro	Volt meter	•
Contaore	Hourmeter	•
Frequenzimetro	Frequencymeter	•
Protezione da Sovraccarico	Overload Protection	•
AVR	AVR	•
Allarme Olio	Oil Alarm	•
Avviamento elettrico con batteria	Electric Start with battery	•
Prese	Sockets	1x 16A 400V + 1x 32A 230V
Presca 12V CC	12V DC Sockets	8.3 A
Interruttore On-Off	On-Off switch	•
Kit carrello	Trolley kit	•

