

Type:

génératrice à essence

V / Hz Tension:

230 - 400/50

KW maximum:

5.5

puissance nominale:

3.6

diamètre du cylindre:

88 x 64

Régulateur de tension:

AVR

Type de moteur:

4 fois Monocilindirco

Modèle de moteur:

CP188F

HP / puissance moteur rpm:

13/3600

Capacité du réservoir de carburant / huile (l):

25 / 1.1

démarrateur:

transistor

Démarrage manuel:

aucun

Démarrage électrique:

un

la capacité du moteur de cc:

389

Autonomie avec les pleins (h):

9.15

étape:

3

Bruit dBA (4m):

97

Poids net Kg:

91

sortie 12V:

un

voltmètre:

un

protection:

un

Dispositif de sécurité pour le pétrole manque:

un