

Typ:

Inverter-Generator

V / Hz-Spannung:

230/50

Maximale KW:

1.1

Nennleistung:

1

Zylinderdurchmesser:

54 X 40

Spannungsregler:

IVR

Antriebsart:

Monocilidirco 4 mal

Motor-Modell:

HY154F

HP / rpm Motorleistung:

2.5 / 3100

Tankinhalt / Öl (l):

2 / 0,4

Starter:

Transistor

Manueller Start:

ein

cc Hubraum:

90

Autonomy mit vollen Tanks (h):

3

Schritt:

1

Lärm dBA (4m):

95

Nettogewicht Kg:

23

12V-Ausgang:

keine

Voltmeters:

keine

Schutz:

ein

Sicherheitsvorrichtung für fehlende Öl:

ein