



BXGNi2200E



L'immagine è puramente a titolo dimostrativo
Image for demonstration purpose only
L'image est purement à des fins de démonstration
Das Bild dient nur zu Veranschaulichung

POTENZA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG	
Rated kWMAX kW	
2	2,2

PESO - WEIGHT POIDS - GEWICHT		DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - DIMENSIONEN		
Kg		L (mm)W (mm)H (mm)		
19		555	320	465

Generatore di corrente inverter monofase Black + Decker BXGNi2200E alimentato a benzina. Perfetto per chi necessita di una fonte di energia elettrica stabilizzata sempre a propria disposizione, con consumi e rumore ridotti grazie al modulo inverter. Si presta a diversi utilizzi quali abitazioni, campeggi, fai da te, ecc. Di categoria hobbistico, si sconsiglia l'uso per più ore continuative.

Black + Decker BXGNi2200E Single-Phase Gasoline-Powered Inverter Generator. Perfect for those in need of a stabilized electrical power source always at their disposal, with reduced consumption and noise thanks to the inverter module. Suitable for various applications such as homes, campsites, DIY projects, etc. Classified as hobbyist-grade, extended continuous use is not recommended.

Générateur d'énergie onduleur monophasé Black + Decker BXGNi2200E alimenté à l'essence. Parfait pour ceux qui ont besoin d'une source d'énergie électrique stabilisée toujours à leur disposition, avec une consommation réduite et un faible niveau sonore grâce au module onduleur. Convient à diverses applications telles que les habitations, les campings, les projets de bricolage, etc. Classé comme amateur, il est déconseillé de l'utiliser de manière prolongée.

Einphasiger Benzin-Inverter-Stromerzeuger Black + Decker BXGNi2200E. Perfekt für diejenigen, die eine stabilisierte elektrische Stromquelle immer zur Verfügung haben möchten, mit reduziertem Verbrauch und Geräuschpegel dank des Inverter-Moduls. Geeignet für verschiedene Anwendungen wie Wohnungen, Campingplätze, Heimwerkerprojekte usw. Als Hobbygerät eingestuft, wird von einer längeren kontinuierlichen Nutzung abgeraten.



Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
All the data are contained in the original technical data sheets of the engine and alternator. They are indicative and can be modified at any time without notice.
Toutes les info technique données présentes sont contenues dans les fiches techniques originales du moteur et de l'alternateur. Ils sont indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
Alle Daten sind in den Original-Datenblättern des Motors und des Generators enthalten. Sie sind nur Richtwerte und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Black + Decker BXGNi2200E

TECHNICAL DETAILS - DATI TECNICI - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Tipo di sistema elettrico - <i>Electrical system type</i> - Type de système électrique - Elektrischer Systeme	1F+N	~
Fattore di potenza - <i>Power factor</i> - Facteur de puissance - Leistungsfaktor	1	φ
Tensione - <i>Voltage</i> - Tension - Spannung	230	V
Frequenza - <i>Frequency</i> - Fréquence - Häufigkeit	50	Hz
Motore - <i>Engine</i> - Moteur - Motor	4-stroke	
Giri/mn - <i>Rpm</i> - Tours/min - U/min	Variabili - <i>Variable</i> - Variable - Variabel	
Numero di cilindri - <i>Nr. of cylinders</i> - Nr. de cylindres - Nr. Zylinder	1	
Sistema di avviamento - <i>Engine starting system</i> - Système de démarrage - Motor-Startsystem	A strappo - <i>Recoil start</i> - Manuel avec corde - Seilzugstarter	
Cilindrata - <i>Displacement</i> - Déplacement - Hubraum	114	cc
Tipo di carburante - <i>Fuel type</i> - Type de carburant - Kraftstoffart	Benzina - <i>Petrol</i> - Essence - Benzin	
Capacità serbatoio - <i>Tank capacity</i> - Capacité du réservoir - Tankinhalt	4,1	l
Autonomia - <i>Autonomy</i> - Autonomie - Autonomie	3,2	t
		h



Quadro elettrico manuale:

- n. 2 presa Usb - n.2 presa schuko 230V - n.1 presa 12V DC - Termici di protezione - Attacco messa a terra

Manual control:

- 2 USB sockets - 2 schuko sockets 230V - 1 12V DC socket - Thermic breakers - Earthing connection point

Tableau électrique:

- 2 prises USB - 1 prises Schuko 230V - 1 prise 12V DC - Protection thermique - Connexion à la terre

Schaltschrank:

- n. 2 x Usb - n.2 x Schuko Steckdosen 230V - n.1 x 12V DC Steckdose - Thermische Schutz - Erdungsanschluss



Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
 All the data are contained in the original technical data sheets of the engine and alternator. They are indicative and can be modified at any time without notice.
 Toutes les info technique données présentes sont contenues dans les fiches techniques originales du moteur et de l'alternateur. Ils sont indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
 Alle Daten sind in den Original-Datenblättern des Motors und des Generators enthalten. Sie sind nur Richtwerte und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.