



GENSET MH 6000 H/MT CON SERBATOIO MARMITTA INTERNA



Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così' ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KVA): 6.3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6

Carburante: Diesel

Tensione (V): 230

Motore: Honda GX 390 OHV

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 406

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Consumo (L/h): 2

Potenza acustica: 86 dB(A)

Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 545
Larghezza (mm): 778
Altezza (mm): 566
Peso a secco (Kg): 145
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Yanmar

