



GENMAC BETA-GAS G30GO-LPG TRIFASE 29 KVA GAS GPL - ALTERNATORE MECC ALTE

Product description:

La gamma di generatori di corrente INDUSTRIAL include anche una serie alimentata a Gas (Metano / GPL) da 30 a 100 KVA e una serie con motore raffreddato ad aria da 30 a 100 KVA. I generatori Genmac della gamma Industrial trovano le loro applicazioni in diversi contesti in tutto il mondo e danno corrente a Ospedali, Industrie, Centri commerciali, Hotel, Pollai, Data center, frantoi, Aeroporti, allevamenti ittici, eventi, villaggi turistici, torri GSM, banche, università, stadi, uffici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 26
Potenza uso continuativo trifase (KW): 23
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 29
Carburante: GPL
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: General Motors RMG3000-D51-01
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico





Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3000
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 3.8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP28-VL/4A, autoeccitato
Numero poli: 4
Consumo GPL (L/h): 15.1
Lunghezza (mm): 2250
Larghezza (mm): 1020
Altezza (mm): 1521
Peso a secco (Kg): 816
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: General Motors

