



# GENMAC GAMMA-GAS G85GO-NG TRIFASE 79 KVA GAS METANO - ALTERNATORE MECC ALTE

## Product description:

La gamma di generatori di corrente INDUSTRIAL include anche una serie alimentata a Gas (Metano / GPL) da 30 a 100 KVA e una serie con motore raffreddato ad aria da 30 a 100 KVA. I generatori Genmac della gamma Industrial trovano le loro applicazioni in diversi contesti in tutto il mondo e danno corrente a Ospedali, Industrie, Centri commerciali, Hotel, Pollai, Data center, frantoi, Aeroporti, allevamenti ittici, eventi, villaggi turistici, torri GSM, banche, università, stadi, uffici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 75  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 63  
Potenza massima trifase (KVA): 93  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 79  
Carburante: Metano  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: General Motors RMG8000-D01-01  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico





Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 8000  
Numero cilindri: 8  
Capacità olio (L): 7.6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Mecc Alte ECP34-1S/4A, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Consumo Metano (m<sup>3</sup>/h): 28.4  
Lunghezza (mm): 2250  
Larghezza (mm): 1020  
Altezza (mm): 1521  
Peso a secco (Kg): 1145  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: General Motors

