



GENMAC QUEEN-GAS G60GS-NG TRIFASE 56 KVA GAS METANO - ALTERNATORE STAMFORD

Product price:

29.734,00 € tax excluded

Product description:

La gamma di generatori di corrente INDUSTRIAL include anche una serie alimentata a Gas (Metano / GPL) da 30 a 100 KVA e una serie con motore raffreddato ad aria da 30 a 100 KVA. I generatori Genmac della gamma Industrial trovano le loro applicazioni in diversi contesti in tutto il mondo e danno corrente a Ospedali, Industrie, Centri commerciali, Hotel, Pollai, Data center, frantoi, Aeroporti, allevamenti ittici, eventi, villaggi turistici, torri GSM, banche, università, stadi, uffici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 48
Potenza uso continuativo trifase (KW): 45
Potenza massima trifase (KVA): 60
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 56
Carburante: Metano
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: General Motors RMG5700-D01-01
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500





Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 5700
Numero cilindri: 8
Capacità olio (L): 4.7
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Stamford S1L2-Y1, autoeccitato
Numero poli: 4
Consumo Metano (m³/h): 18.1
Larghezza (mm): 1056
Altezza (mm): 1900
Peso a secco (Kg): 1359
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: General Motors

