



## CGM C5000



Product price:

**1.325,00 € tax excluded**

### Product description:

CGM C5000 Generatore Monofase 5 KVA

Il Generatore monofase CGM C5000 è dotato di motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 5KVA

Il Generatore CGM C5000 compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti, composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il CGM C5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico.

Il generatore CGM C5000 fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

### Caratteristiche tecniche del generatore CGM C5000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 4.95 KW

Potenza uso continuo: 4.5 KW

Potenza massima: 5.5 KVA

Potenza uso continuo: 5 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX270

Normativa emissioni: Stage V

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Manuale

Sistema regolatore di tensione: AVR





Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 5.3 Lt  
Autonomia: 3.3 h al 75% del carico  
Lunghezza: 780 mm  
Larghezza: 510 mm  
Altezza: 500 mm  
Peso: 58 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai generatori di corrente della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e i dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 4.95  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5  
Potenza massima monofase (KVA): 5.5  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Motore: Honda GX270  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270  
Numero cilindri: 1  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3  
Consumo (L/h): 1.6  
Autonomia (h): 3.3  
Lunghezza (mm): 780  
Larghezza (mm): 510  
Altezza (mm): 500  
Peso a secco (Kg): 58





Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Honda

