



MASE EA 40 GH

Product price:

1.012,50 € tax excluded

Product description:

MASE EA 40 GH GENERATORE MONOFASE 3.85KW

MASE EA 40 GH è un generatore monofase dotato di motore Honda GX200 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 3,85KW.

Il generatore monofase MASE EA 40 GH fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE EA 40 GH monta un motore Honda GX200 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti.** I motori di cui sono dotati i generatori sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE EA 40 GH è una macchina ad uso stazionario, prima della messa in funzione bisogna prima fissare saldamente il generatore al suolo. I MASE EA 40 GH sono dotati di **serbatoio da 3.1litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

MASE EA 40 GH ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Honda GX200 che permette di erogare una potenza massima di 3,85KW.

CARTTERISTICHE TECNICHE MASE EA 40 GH

Potenza massima Monofase: 3,85 KW

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX200





Cilindrata motore: 196 cm3

Raffreddamento: Aria Avviamento: Manuale Capacità serbatoio: 3,1 I

Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico Potenza acustica: 98 dB (73 dB a 7 m)

Classe di protezione: IP 23

Lunghezza: 610 mm Larghezza: 360 mm Altezza: 410 mm

Peso: 38 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.85

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO

Motore: Honda GX200, 4 tempi Giri motore (giri/min): 3000 Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 196

Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1 Consumo (L/h): 1.5 al 75% del carico

Potenza acustica: 98 dB(A)

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 610 Larghezza (mm): 360 Altezza (mm): 410 Peso a secco (Kg): 38

Silenziato: No

Super silenziato: No





Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Honda

