



MASE MARINER 3406 K GENERATORE MARINO MONOFASE 34KW EPA

Product description:

MASE MARINER 3406 K GENERATORE MARINO MONOFASE 34KW EPA

Generatore marino MASE MARINER3406K monofase è dotato di motore KUBOTA V3300 che rispetta le normative EPA, alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 34 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER3406K è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 34KW. Un regolatore di tensione AVR è indispensabile per far funzionare al meglio i generatori sincroni di ultima generazione. Stiamo parlando di motori elettrici in corrente alternata, la cui velocità di rotazione è sincronizzata con la frequenza elettrica. Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento.

Il raffreddamento del motore del generatore MASE MARINER3406K avviene tramite circolo di liquido refrigerante in circuito chiuso. Il sistema è composto da uno scambiatore in cupronichel, al cui interno avviene lo scambio termico fra liquido refrigerante ed acqua mare. Due pompe distinte provvedono alla circolazione del liquido refrigerante e dell'acqua di mare nel generatore MASE MARINER3406K .

Il generatore marino MASE MARINER3406K è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER3406K





Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 34 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Motore: KUBOTA V3300, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 47.3 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 3318 cc
Regolatore di giri: Elettronico
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 13 l/h
Lunghezza: 1250 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 820 mm
Peso a secco: 620 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 34
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: KUBOTA V3300
Normativa Emissioni : EPA
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Elettronico
Cilindrata (cm³): 3318
Numero cilindri: 4
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Consumo (L/h): 13 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 1250





Larghezza (mm): 630

Altezza (mm): 820

Peso a secco (Kg): 620

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

