



# POWERMATE WX 6200 GENERATORE MONOFASE 7.25 KVA AVR AVVIAMENTO A STRAPPO

**Product price:**

**749,25 € tax excluded**

## **Product description:**

POWERMATE WX 6200 GENERATORE MONOFASE 7.25 KVA AVR

POWERMATE WX 6200 è un il Generatore monofase dotato di un motore alimentato a benzina 4 Tempi, capace di erogare una potenza massima di 7,25 KVA completo di regolatore di tensione AVR.

Il POWERMATE WX 6200 , è dotato di robusti maniglioni e ruote che ne permettono una facile portabilità; come tutta la gamma POWERMATE WX 6200 , è un gruppo elettrogeno che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità.

I punti di forza del POWERMATE WX 6200 sono: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il generatore monofase 7.25 KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

Il POWERMATE WX 6200 è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ecc, per questo motivo rispecchia delle caratteristiche e comodità peculiari che ne permettono l'affidabilità e la comodità negli ambiti di applicazione.

I vantaggi del regolatore di tensione AVR

Il regolatore di tensione automatico, o AVR consente al generatore monofase 7.25 KVA di erogare energia stabile e poter quindi collegare apparecchiature con elettronica delicata come computer, elettrodomestici, smartphone e tablet: il gruppo elettrogeno quindi l'ideale per un utilizzo domestico, in campeggio, per l'hobbistica ed il tempo libero, ma anche per cantieri ed artigiani.





Il regolatore di tensione AVR e l'altro standard qualitativo dell'alternatore con avvolgimenti in rame vi forniranno energia sicura e stabilizzata.

### Caratteristiche Tecniche del POWERMATE WX 6200

Tipo di fase: Monofase  
Potenza Continua Monofase: 6.63 KVA / 5.3 KW  
Potenza Massima Monofase: 7.25 KVA / 5.8 KW  
Tensione VAC: 230 V  
Frequenza (Hz): 50  
Regolatore di tensione: AVR  
Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente  
Motore: OHV 4 tempi  
Normativa emissioni: Stage V  
Giri al minuto RPM: 3000  
Alimentazione: Benzina  
Capacità serbatoio: 26 l  
Consumo @ 75 % del carico: 2.17 l/h  
Autonomia @ 75 % del carico: 12 h  
Pressione acustica: 69 dB(A) @ 7m  
Lunghezza: 810 mm  
Larghezza: 625 mm  
Altezza: 607 mm  
Peso netto: 78 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori POWERMATE o di altri brand specializzati

Immagini e dati non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.8  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.3  
Potenza massima monofase (KVA): 7.25  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.63  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: OHV 4 tempi





Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: A strappo  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 26  
Consumo (L/h): 2.16  
Autonomia (h): 12  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 810  
Larghezza (mm): 625  
Altezza (mm): 606  
Peso a secco (Kg): 78  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR

