



# MASE FX 12001 GH GENERATORE 11 KVA MONOFASE STAGE V AVR

Product price:

**4.800,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE FX 12001 GH GENERATORE 11 KVA MONOFASE STAGE V AVR

MASE FX 12001 GH è un generatore monofase, dotato di motore Honda GX630 **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 11KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

MASE FX 12001 GH è dotato di avviamento elettrico user friendly, grazie alla quale l'accensione del gruppo è incredibilmente facile e sicura. MASE FX 12001 GH fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

## REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Il Generatore MASE FX 12001 GH viene fornito completo di regolatore di tensione. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie all'AVR si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## Caratteristiche tecniche MASE FX 12001 GH





Tipo di fase: Monofase  
Potenza massima: 11 KVA / 8.8 KW  
Potenza uso continuo: 10 KVA / 8 KW  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Honda GX630  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: Stage V  
Regolatore di tensione: AVR  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 29 l  
Consumo: 6 Lt/h al 75% del carico  
Pressione acustica: 73 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 940 mm  
Larghezza: 488 mm  
Altezza: 823 mm  
Peso: 148 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 8.8  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8  
Potenza massima monofase (KVA): 11  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE  
Motore: Honda GX630, 4 tempi, OHV  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 688  
Numero cilindri: 2  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono





Capacità serbatoio carburante (L): 29  
Consumo (L/h): 6 al 75% del carico  
Autonomia (h): 4.83 al 75% del carico  
Potenza acustica: 98 dB(A)  
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 940  
Larghezza (mm): 488  
Altezza (mm): 823  
Peso a secco (Kg): 148  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Honda

