



MASE FX 50 H/A GENERATORE 4,5 KVA MONOFASE STAGE V

Product price:

2.700,00 € tax excluded

Product description:

MASE FX 50 H/A GENERATORE 4,5 KVA MONOFASE STAGE V

MASE FX 50 H/A è un generatore monofase, dotato di motore Honda GX 270 **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 5,4KW.

Il MASE FX 50 H/A fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE FX 50 H/A monta un motore Honda GX 270 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**, sono dotati inoltre di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Caratteristiche tecniche MASE FX 50 H/A

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 4 KVA / 3.2 KW

Potenza Massima: 4,5 KVA / 3.6 KW

Tensione VAC: 230 V





Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Honda GX 270
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Benzina
Quadro prese: 2 x CEE 16A 230V
Capacità serbatoio: 5,3 l
Autonomia: 2.40 h al 75% del carico
Consumo: 2,2 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 725 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 585 mm
Peso netto: 78 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 3.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.2
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V 16A CE
Motore: Honda GX270, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 270
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 6
Consumo (L/h): 2 al 75% del carico





Autonomia (h): 3 al 75% del carico
Potenza acustica: 99 dB(A)
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 725
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 585
Peso a secco (Kg): 78
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Honda

