



## MASE FX 7.5 H/A

### Product description:

Generatori a benzina o diesel, sviluppati per applicazioni professionali, presentano novità tecniche che garantiscono alte performance, facilità di accensione e di manutenzione, eccellente stabilità di funzionamento, praticità nell'uso, massima sicurezza ed economia d'esercizio.

L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.3

Potenza massima monofase (KVA): 4.6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.3

Potenza massima trifase (KW): 5.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.2

Potenza massima trifase (KVA): 7

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 3P+N+T CE - 1 x 230V 16A 2P+T CE

Motore: Honda GX390, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria





Alternatore: Sincrono  
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5  
Consumo (L/h): 2.6 al 75% del carico  
Autonomia (h): 2.5 al 75% del carico  
Potenza acustica: 100 dB(A)  
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 725  
Larghezza (mm): 515  
Altezza (mm): 585  
Peso a secco (Kg): 95  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Honda

