



PRAMAC TG25/15 IP44 CON RTE

Product description:

Generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 con RTE Monofase/Trifase 22,5 KVA AVR

Generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 monofase da 9 KVA e trifase da 22,5 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 ha una tensione di 230 V / 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi collegati. Il generatore a cardano TG25/15 IP44 AVR è **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 ha una potenza trattore richiesta di 44 KW / 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Caratteristiche tecniche del generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 AVR Monofase/Trifase:

Potenza uso continuo Monofase: 9 KW

Potenza uso continuo Trifase: 18 KW

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri presa di forza: 430 giri/min

Potenza richiesta trattore: 44 KW / 60 HP

Lunghezza: 958 mm

Larghezza: 645 mm

Altezza: 1003 mm

Peso: 213 Kg

AVR

Prese:





N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44
N.1 3P+N+T CEE 400V 63A

Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 è un gruppo trattore professionale sviluppato da Pramac che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano PRAMAC TG25/15 IP44 ha una robusta struttura con telaio tubolare protettivo.

Il generatore a cardano TG25/15 IP44 è equipaggiato con protezione magnetotermica, protezione differenziale, voltmetro, frequenzimetro e protezione tensione fuori dai limiti (min-max).

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore PRAMAC TG25/15 IP44 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9

Potenza uso continuativo trifase (KW): 18

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 22.5

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Giri motore (giri/min): 1500

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 44 KW / 60 HP

