



PRAMAC ES4000 BENZINA MONOFASE

Product price:

1.096,50 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC ES4000 Monofase 3,1 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC ES4000 monofase da 3,1 KW con motore alimentato a benzina a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES4000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC ES4000 è senza spazzole e con regolatore di tensione a condensatore. Il motore a benzina Honda rende il gruppo elettrogeno ES4000 **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES4000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC ES4000:

Potenza massima Monofase: 3.1 KW

Potenza uso continuo Monofase: 2.6 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX200

Avviamento: A strappo

Consumo: 1.6 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 623 mm

Larghezza: 409 mm

Altezza: 500 mm

Peso: 43 Kg

QUADRO DI CONTROLLO

Comandi:

- Interruttore: OFF - ON





- Accensione: Autovvolgente a strappo
- Rubinetto carburante

Protezioni standard:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Prese:

N.2 SCHUKO 230V 16A IP54

Il generatore di corrente PRAMAC ES4000 è un gruppo elettrogeno monofase a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC ES4000 è costruito con una robusta struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni in lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato.

Il gruppo elettrogeno ES4000 è progettato per soddisfare applicazioni professionali e intensive di lunga durata.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente ES4000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.1

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.6

Potenza massima monofase (KVA): 3.4

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.9

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO IP54

Motore: Honda GX200, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Accensione: Autoavvolgente





Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm³): 196
Capacità olio (L): 0.6
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 11
Consumo (L/h): 1.2 al 75% del carico / 1.6 al 100% del carico
Autonomia (h): 9.3 al 75% del carico / 7 al 100% del carico
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 623
Larghezza (mm): 409
Altezza (mm): 500
Peso a secco (Kg): 43
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Honda

