



HYUNDAI FULLPOWER

COD. 65213



Product description:

Gruppo elettrogeno trifase 6 KW e monofase 6 KW con regolatore di tensione AVR.

Sistema FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza in monofase è ridotta ad 1/3

Questo generatore è dotato del regolatore di tensione AVR in grado di garantire grande stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita indipendentemente dal carico e dalla velocità di rotazione del motore: questa macchina è perciò adatta, se non sottoposta a importanti variazioni di carico, anche all'alimentazione di apparecchiature elettroniche (computer, televisori e strumentazione in genere).

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5

Potenza massima monofase (KVA): 7.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.88

Potenza massima trifase (KW): 6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.5

Potenza massima trifase (KVA): 7.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.88

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V - 1 x 230V

Motore: D500AE

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 456

Capacità olio (L): 1.65

Alternatore: KT-6T

