



# SINCRO EP2 72L

## Alternatore Monofase

### Sincrono AC 3 kVA

### Condensatore

#### Product description:

#### SINCRO EP2 72L ALTERNATORE 3,7KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO EP2 72L monofase con una potenza di 3,7KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless dotati di regolatore di tensione a condensatore.

L'alternatore SINCRO EP2 72L è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. Per il corretto funzionamento è necessario solo verificare che le tarature siano corrette per l'utilizzo previsto.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO EP2 72L sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le parti critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Per condizioni atmosferiche estreme sono disponibili modelli che garantiscono anche lo standard IP23 che prevede una protezione all'acqua fino a 60° dalla verticale. SINCRO EP2 72L è un alternatore brushless, questa caratteristica unita all'elevata efficienza del regolatore assicurano un basso livello di interferenza con le onde radio.

L'alternatore monofase è leggero e di piccole dimensioni, adatto all'installazione a bordo di macchine compatte e trasportabili, garantendo affidabilità e alte prestazioni.

L'alternatore SINCRO EP2 72L viene fornito di regolatore di tensione a condensatore grazie alla quale è possibile convertire la corrente alternata con frequenza e tensione variabile nel tempo in corrente continua a tensione costante e permette così di evitare sbalzi di corrente.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra sezione dedicata per capire come.





## CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO EP2 72L

Tipo di fase: Monofase  
Output massima monofase: 3KW  
Output continua monofase: 2,4KW  
Output massima monofase: 3,7KVA  
Output continua monofase: 3KVA  
Frequenza: 50-60 Hz  
Tensione: 230 V  
Grado di protezione: IP23  
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min  
Numero di poli: 2  
Peso: 16,5 Kg  
Larghezza: 207 mm  
Lunghezza: 333 mm  
Altezza: 207 mm  
Senza spazzole  
Regolatore di tensione: Condensatore  
Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 3000  
Numero poli: 2  
Potenza monofase (KW): 3  
Potenza monofase (KVA): 3  
Rendimento (%): 75  
Grado di protezione: IP23  
Peso a secco (Kg): 16.5  
Spazzole: No  
Tipo di alternatore: Velocità Costante  
Regolatore di tensione: Condensatore

