



CGM 10BE - APERTO CON CENTRALINA MANUALE



Product price:

1.787,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: N.1 x 230V 63A 3P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Briggs&Stratton

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 480

Numero cilindri: 2

Capacità olio (L): 1.7

Raffreddamento: Aria





Alternatore: Linz, senza spazzole
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 8.5
Consumo (L/h): 3.8
Autonomia (h): 2.8 al 75% del carico
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 860
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 650
Peso a secco (Kg): 115
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Briggs&Stratton

